

LED显示窗功能对照表，（所有的功能按选定后再按D键确认即可）

序号	显示	功能说明
1	D0001	八通道地址码，（001-512）B、C键加减地址码数值
2	Cc00	七彩跳变，（01-99）B、C键修改跳变速度
3	Cp00	七彩脉变、渐变，（01-99）B、C键修改脉变、渐变速度
4	De00	七彩组合变化，（01-99）B、C键修改组合变化速度
5	BEBE	七彩声控变化
6	R220	红色选色，（000-255）B、C键修改选色
7	G220	绿色选色，（000-255）B、C键修改选色
8	B220	兰色选色，（000-255）B、C键修改选色
9	W220	白色选色，（000-255）B、C键修改选色

DMX512通道说明

序号	功能	说明
第1通道	总调光	R、G、B、W总调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	总频闪	R、G、B、W总频闪，由慢到快
第3通道	功能选择	050: DMX八通道控制；51-100: 跳变；101-150: 渐变；151-200: 脉变；201-255: 声控
第4通道	功能速度	功能速度，由慢到快
第5通道	R调光	R调光，线性调光，由暗到亮
第6通道	G调光	G调光，线性调光，由暗到亮
第7通道	B调光	B调光，线性调光，由暗到亮
第8通道	W调光	W调光，线性调光，由暗到亮